

BIRAY



УСТАНОВКА

ML3E

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ВНИМАНИЕ

1. Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию по эксплуатации, чтобы познакомить вас с основными операциями данного устройства. Перед использованием.
2. Запрещается без разрешения распространять содержание данного руководства другим лицам.
3. Это руководство предназначено только для предоставления сопутствующей информации, и его содержание может быть изменено в любое время без предварительного уведомления.

ДИСПЛЕЙ



ЖК-дисплей с 4 цифровыми кнопками:
MENU, UP, DOWN, ENTER

MENU: Выбор режима работы, например DMX512/master-slave, автоматический стробоскопический, стробоскопический с голосовым управлением, постоянный свет, регулировка яркости.
UP/DOWN: Предыдущий или следующий, увеличение или уменьшение.
ENTER: Подтверждение и сохранение.

ФУНКЦИИ МЕНЮ

Addr	A001-A512	Настройка кода адреса 512
Chnd	17CH	17-канальный режим
	55CH	55-канальный режим
SLnd	Auto	Автоматический режим
	Soun	Режим управления звуком
	SL 1	Режим DMX
SHnd	SH 0-3	Автоматический режим эффектов
SPed	1-100	Скорость эффектов в автоматическом режиме
SEnS	0-99	Настройка чувствительности звука
LEd	OFF	ЖК дисплей гаснет через 5 сек
	ON	ЖК дисплей горит постоянно
dISP	NO	Реверс ЖК дисплея
	YES	Обычный режим ЖК дисплея
REST	YES	Сброс настроек

НАСТРОЙКА

Режим 17 каналов

Канал	Значение	Описание
1	0-255	Вращение по оси X
2	0-255	Скорость мотора
3	0-255	Общее затемнение
4	0-255	Стробоскоп
5	0-255	Красный светодиод затемнение
6	0-255	Зеленый светодиод затемнение
7	0-255	Синий светодиод затемнение
8	0-255	Белый светодиод затемнение
9	0-255	Мотор "пчелиного глаза"
10	0-255	Полоса красного затемнения
11	0-255	Полоса зеленого затемнения
12	0-255	Полоса синего затемнения
13	0-255	Полоса белого затемнения
14	0-10	Нет функции
	11-127	Автоматический режим эффектов
	128-255	Режим звукового управления эффектами, используется с CH16
15	0-10	Нет функции
	11-127	Автоматический режим всей машины
	128-255	Звуковое управление всей машиной, используется с CH16
16	0-255	Скорость эффектов и чувствительность звука
17	250-255	Сброс настроек через 5 сек

Режим 55 каналов

Канал	Значение	Описание
1	0-255	Вращение по оси X
2	0-255	Скорость мотора
3	0-255	Общее затемнение
4	0-255	Стробоскоп
5	0-255	Красный светодиод 1 затемнение
6	0-255	Зеленый светодиод 1 затемнение
7	0-255	Синий светодиод 1 затемнение
8	0-255	Белый светодиод 1 затемнение
...	...	...
...	...	...
37	0-255	Красный светодиод 9 затемнение
38	0-255	Зеленый светодиод 9 затемнение
39	0-255	Синий светодиод 9 затемнение
40	0-255	Белый светодиод 9 затемнение
41	0-255	Красный "пчелиный глаз" затемнение
42	0-255	Зеленый "пчелиный глаз" затемнение
43	0-255	Синий "пчелиный глаз" затемнение
44	0-255	Белый "пчелиный глаз" затемнение
45	0-255	Мотор "пчелиного глаза"
46	0-255	Полоса красного затемнения
47	0-255	Полоса зеленого затемнения
48	0-255	Полоса синего затемнения
49	0-255	Светодиод 1 стробоскоп
50	0-255	Светодиод 2 стробоскоп
51	0-255	Светодиод 3 стробоскоп
52	0-10	Нет функции
	11-127	Автоматический режим эффектов
	128-255	Режим звукового управления эффектами, используется с CH16
53	0-10	Нет функции
	11-127	Автоматический режим всей машины
	128-255	Звуковое управление всей машиной, используется с CH16
54	0-255	Скорость эффектов и чувствительность звука
55	250-255	Сброс настроек через 5 сек

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BI RAY Electronic Technology Co.,Ltd Add: 2nd Floor, Building 1, no 6 of Di Shan South Road, Xinsheng Community, Longgang District, Shenzhen of China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BI RAY	
Маркировка модели (model)	ML3E	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____