

BIRAY



СВЕТОДИОДНЫЙ ЭФФЕКТ

"СТРОБОСКОП"

SF960

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный продукт подходит только для профессионального использования и не подходит для других целей в целях безопасности. После того, как вы получили установку, пожалуйста, проверьте упаковку, есть ли какие-либо повреждения, вызванные транспортировкой.

Если есть какие-либо повреждения, не используйте данное устройство и, пожалуйста, как можно скорее свяжитесь с дилером или производителем.

Данный продукт класса защиты IP20 подходит только для применения внутри помещения. Лампы должны быть сухими, избегать влаги, перегрева или пыльной окружающей среды. Не допускайте контакта ламп с водой или другой жидкостью. Используя этот продукт, обратите внимание на опасность: пожара, перегрева, удара электрическим током, ультрафиолетовое излучение, взрыва лампы, так как это может причинить серьезную или смертельную травму.

Обязательно прочтите инструкции перед установкой и использованием. Соблюдайте меры безопасности и обратите внимание на предупреждающие знаки на оборудовании. Не выбирайте пункт «заводские настройки по умолчанию», иначе все данные будут удалены и настройки будут сброшены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, прочитайте данное руководство и строго следуйте инструкциям, чтобы предотвратить возможность получения травм и повреждения изделия, вызванные неправильной эксплуатацией.

При распаковке проверьте отсутствие повреждений оборудования, причиненных при перевозке и наличие всех перечисленных элементов:

Установка SF960	1	Кабель питания	1
		Инструкция по эксплуатации	1


УСТАНОВКА

1. Удостоверьтесь, что рядом с установкой на расстоянии не менее 1,5 метра нет воспламеняющихся или взрывоопасных предметов.

2. Перед установкой, пожалуйста, проверьте и убедитесь, что напряжение питания соответствует характеристикам системы.

3. Проверьте вентиляцию, вентиляторы или выхлопные каналы должны быть чистыми.

УПРАВЛЕНИЕ

MENU	Кнопка Меню	
UP	Вверх	
DOWN	Вниз	
ENTER	Подтверждение	

ОТОБРАЖЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ МЕНЮ

Меню	Уровень 2	Описание функции
ADDR	d001	Настройка адреса DMX512
CHAL	CH9	Выбор режима DMX512: 3/9/24 каналов
AUTO	CA20	СА-СУ Всего встроено 20 видов автоэффектов. Нажмите Enter, чтобы отрегулировать скорость.
SOUND	SO99	Режим голосового управления: so01-so99
STAT	r000--r255 : Затемнение красного g000--g255 : Затемнение зеленого b000--b255 : Затемнение синего t000-- t255 : Стробоскоп, от медленного к быстрому	Статические эффекты
TEMP	C000/FA50/TE70	Отображение температуры/ переключение вентилятора/ автоматическое снижение мощности
REST	OFF/ON	Восстановление заводских настроек

ФУНКЦИИ КАНАЛОВ DMX

Спецификация канала строенных эффектов

Канал встроенного эффекта	Скорость
0-4: нет эффекта	0-255: от медленной к быстрой
5-249: 5 видов эффекта движения; (Effect 1-Effect 49)	
250-255: Управление звуком	

Спецификация канала стробоскопа/статического цветового эффекта/цветового эффекта

Канал стробоскопа	Канал статического цветового эффекта
0-10: нет эффекта	0-10: нет эффекта
11-255: от медленного к быстрому	11-255: 36 видов смены цвета (color1-7)

Таблица каналов

№	ЗСН	9СН	24СН
CH1	Красный	Затемнение	Красный1
CH2	Зеленый	Стробоскоп	Зеленый1
CH3	Синий	Направление	Синий1
CH4		Встроенный эффект RGB	Красны2й
CH5		Скорость встроенного эффекта RGB	Зеленый2
CH6		Встроенный эффект	Синий2
CH7		Красный	Красны3й
CH8		Зеленый	Зеленый3
CH9		Синий	Синий3
CH10			Красны4й
CH11			Зеленый4
CH12			Синий4
CH13			Красны5й
CH14			Зеленый5
CH15			Синий5
CH16			Красны6й
CH17			Зеленый6
CH18			Синий6
CH19			Красны7й
CH20			Зеленый7
CH21			Синий7
CH22			Красны8й
CH23			Зеленый8
CH24			Синий8

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BI RAY Electronic Technology Co.,Ltd Add: 2nd Floor, Building 1, no 6 of Di Shan South Road, Xinsheng Community, Longgang District, Shenzhen of China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BI RAY	
Маркировка модели (model)	SF960	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____