

BIRAY



ЛАЗЕРНЫЙ ПРОЕКТОР

L1W

www.LUTNER.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, включатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

Нам очень приятно, что вы решили приобрести светодиодный прожектор производства компании BI RAY.

№	Дисплей	Функция	Инструкция
1	A001	A001-512	Режим DMX
2	CH	CH7	7 каналов
		CH16	16 каналов
3	AUT	AUTO 0-AUTO 2	AUTO 0: Авто для геометрических и анимационных фигур. AUTO 1: Авто для геометрических фигур. AUTO 2: Авто для анимационных фигур.
4	SP-	SPEED 0-9	Скорость для режима AUTO, от медленной к быстрой
5	SOU	SOUND 0-SOUND 2	Sound 0: Звук активирован для геометрических и анимационных фигур. Sound 1: Звук активирован для геометрических фигур. Sound 2: Звук активирован для анимационных фигур.
6	SE-	SENSE 0-9	Настройка чувствительности звука

CH	Функция	Значение	Инструкция
CH1	Выключатель	0-9	Лазер ВЫКЛЮЧЕН
		10-255	Лазер ВКЛЮЧЕН
CH2	Цвет	0-255	Многофункциональное изменение цвета. Управление скоростью изменения цвета производится настройкой канала CH3.
CH3	Скорость	0-9	НЕТ изменения
		10-127	Изменение цвета в прямом направлении
		128-255	Изменение цвета в обратном направлении
CH4	Группа рисунков	0-255	Многофункциональная группа рисунков
CH5	Рисунок	0-255	Выбор рисунка Класс рисунка управляется каналом CH4
CH6	Авто смена	0-255	0-1 нет функций Автоматическое изменение, контроль скорости настраивается каналом CH7, контроль цвета настраивается каналом CH2, канал = 0 означает, что выбрана заводская настройка цвета.
CH7	Скорость	0-255	0-1: Фиксированная скорость 2-255: Скорость для канала 6

СН	Функция	Значение	Инструкция
СН1	Выключатель	0-9	Лазер ВЫКЛЮЧЕН
		10-255	Лазер ВКЛЮЧЕН
СН2	Цвет	0-255	Многофункциональное изменение цвета. Управление скоростью изменения цвета производится настройкой канала СН3.
СН3	Скорость	0-9	НЕТ изменения
		10-127	Изменение цвета в прямом направлении
		128-255	Изменение цвета в обратном направлении
СН4	Группа рисунков	0-255	Многофункциональная группа рисунков
СН5	Рисунок	0-255	Выбор рисунка Класс рисунка управляется каналом СН4
СН6	Авто смена	0-255	0-1 нет функций
			Автоматическое изменение, контроль скорости настраивается каналом СН7, контроль цвета настраивается каналом СН2, канал = 0 означает, что выбрана заводская настройка цвета.
СН7	Скорость	0-255	0-1: Фиксированная скорость
СН8	Размер	0-255	2-255: Скорость для канала 6
СН9	Автосмена размера	0-255	Различный режим изменения размера
СН10	Движение рисунка	0-255	0-127 : Движение под различными углами
			128-191: Движение вперед
			192-255: Движение в обратном направлении
СН11	Движение вокруг оси X	0-255	0-127: Движение вокруг оси X
СН12	Движение вокруг оси Y	0-255	128-255: Скорость движения вокруг оси X
СН13	Движение по горизонтали	0-255	0-127: Движение вокруг оси Y
СН14	Движение по вертикали	0-255	128-255: Скорость движения вокруг оси Y
СН15	Волна в направлении X	0-255	0-127: Движение по горизонтали
СН16	Затухание рисунка	0-1	128-255: Скорость движения по горизонтали
			0-127: Движение по вертикали
			128-255: Скорость движения по вертикали
			0-9: Нет волны
			10-255: Волна (скорость от медленной к быстрой, размер от маленькой к большой)
			Нет затухания
			Ручное затухание 1
			Ручное затухание 2
			Автозатухание (увеличение)
			Автозатухание (уменьшение)
			Автоматическое затухание (увеличение для уменьшения)
			Автоматическое затухание (уменьшение для увеличения)

Мощность лазера:	R≥200 мВт (638 нм), G≥200 мВт (520 нм) B≥600 мВт (450 нм)
Цвет лазера:	красный/зеленый/синий
Режим управления:	звук/авто/DMX
Электропитание:	AC100-240В 50-60Гц
Сканер:	15 KKPS
Угол сканирования	±30°
Луч:	<2 мрад
Диаметр луча:	2 мм
Размер:	130*190*90 мм

Электроосветительная установка отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BI RAY Electronic Technology Co.,Ltd Add: 2nd Floor, Building 1, no 6 of Di Shan South Road, Xinsheng Community, Longgang District, Shenzhen of China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BI RAY	
Маркировка модели (model)	L1W	
Импортёр ЕАС Федерация	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Metallistov, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru