



PLC024

Светодиодный PAR-прожектор

Руководство пользователя

Внимание

1. Чтобы ознакомиться с особенностями и основными операциями по управлению данным устройством, пожалуйста, перед его использованием внимательно прочитайте приведенные ниже инструкции по эксплуатации.
2. Распространять содержимое этого руководства без разрешения производителя запрещено.
3. Данное руководство предназначено только для предоставления необходимой информации. Содержание данного руководства может быть изменено в любое время без предварительного уведомления.

Проверка устройства

Для безопасного и правильного использования прожектора, пожалуйста, перед его использованием прочитайте это руководство и строго следуйте приведенным в нем инструкциям. Это позволит обеспечить личную безопасность, предотвратить проблемы с прожектором и избежать повреждений, вызванных неправильным использованием. Перед началом использования осмотрите прожектор, чтобы убедиться в отсутствии повреждений, полученных при транспортировке, а также убедитесь в его полной комплектации.

В комплект входят светодиодный PAR-прожектор, руководство по эксплуатации и две ручки.

Установка устройства

1. Убедитесь, что на расстоянии менее 1,5 метра вокруг места установки прожектора отсутствуют легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы и вещества.
2. Перед установкой прожектора убедитесь, что напряжение источника электропитания соответствует его техническим характеристикам.
3. Проверьте качество вентиляции и убедитесь, что вентиляторы или выпускные отверстия свободные и чистые.

Технические характеристики

Источник света	24 x 12 Вт RGBWAUV (6 в 1)
Источник электропитания	100 – 240 В/50 – 60 Гц
Номинальная мощность	180 Вт
Режимы управления	Автоматически/Звук/DMX/Ведущий-ведомый
Каналы DMX	10 каналов

Внимание: Максимальная мощность позволяет обеспечить работу максимально до шести источников света.

Описание меню цифрового дисплея

№	Содержание	Цифровое обозначение	Функция и описание
1	D001	001 - 512	Настройка адреса DMX512
2	P001	000 - 255	Обесцвечивание
3	L001	000 - 255	Изменение смены цветов
4	E001	000 - 255	Изменение цветового импульса
5	SOUD	000 - 255	Активация звуком
6	R001	000 - 255	Затемнение красного цвета
7	G001	000 - 255	Затемнение зеленого цвета
8	B001	000 - 255	Затемнение синего цвета
9	U001	000 - 255	Затемнение белого цвета
10	Y001	000 - 255	Затемнение янтарного цвета
11	P001	000 - 255	Затемнение ультрафиолетового цвета
12	F001	000 - 255	Вспышка стробоскопа

10-канальное управление DMX

Канал	Функция	Описание
CH 1	Total Dimming (Полное затемнение)	Общее затемнение, от темного к яркому
CH 2	General strobe (Общий стробоскоп)	Общий стробоскоп, от медленного к быстрому
CH 3	Multi-function (Многофункциональный)	Автоматическое преобразование, стробоскоп и линейное затемнение; обесцвечивание; изменение цвета скачком; изменение цветового импульса
CH 4	Speed (Скорость)	Канал 4 должен быть согласован с каналом 3
CH 5	R Dimming (Затемнение красного)	Затемнение красного цвета, от темного к яркому
CH 6	G Dimming (Затемнение зеленого)	Затемнение зеленого цвета, от темного к яркому
CH 7	B Dimming (Затемнение синего)	Затемнение синего цвета, от темного к яркому
CH 8	W Dimming (Затемнение белого)	Затемнение белого цвета, от темного к яркому
CH 9	A Dimming (Затемнение янтарного)	Затемнение янтарного цвета, от темного к яркому
CH 10	UV Dimming (Затемнение ультрафиолетового)	Затемнение ультрафиолетового цвета, от темного к яркому

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Светодиодный PAR-прожектор	
Производитель	BI RAY Electronic Technology Co.,Ltd Адрес: Floor3 of Building 6, DeQing Industrial Zone, TongXin Community, Longgang District, Shenzhen of China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка (маркировка)	BI RAY	
Маркировка модели (model)	PLC024	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____