



PL054WW

Светодиодный PAR-прожектор
Руководство пользователя

Внимание

1. Чтобы ознакомиться с особенностями и основными операциями по управлению данным устройством, пожалуйста, перед его использованием внимательно прочитайте приведенные ниже инструкции по эксплуатации.
2. Распространять содержимое этого руководства без разрешения производителя запрещено.
3. Данное руководство предназначено только для предоставления необходимой информации. Содержание данного руководства может быть изменено в любое время без предварительного уведомления.

Проверка устройства

Для безопасного и правильного использования прожектора, пожалуйста, перед его использованием прочитайте это руководство и строго следуйте приведенным в нем инструкциям. Это позволит обеспечить личную безопасность, предотвратить проблемы с прожектором и избежать повреждений, вызванных неправильным использованием. Перед началом использования осмотрите прожектор, чтобы убедиться в отсутствии повреждений, полученных при транспортировке, а также убедитесь в его полной комплектации.

В комплект входят светодиодный PAR-прожектор, руководство по эксплуатации и кабель электропитания.

Установка устройства

1. Убедитесь, что на расстоянии менее 1,5 метра вокруг места установки прожектора отсутствуют легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы и вещества.
2. Перед установкой прожектора убедитесь, что напряжение источника электропитания соответствует его техническим характеристикам.
3. Проверьте качество вентиляции и убедитесь, что вентиляторы или выпускные отверстия свободные и чистые.

Технические характеристики

Источник света	54 x 3 Вт, теплый белый свет
Источник электропитания	100 – 240 В/50 – 60 Гц
Номинальная мощность	200 Вт
Режимы управления	Автоматически/Звук/DMX/Ведущий-ведомый
Каналы DMX	8 каналов

УПРАВЛЕНИЕ

№	Режим	Адрес	Функция
1	d001	001-512	Настройка адреса DMX512, режим 2 канала
2	A001	001-512	Настройка адреса DMX512, режим 4 канала
3	u255	000-255	Теплый белый, от темного к светлому
4	C255	000-255	Холодный белый от темного к светлому
5	F005	005-255	Скорость стробоскопа, от медленного к быстрому

РЕЖИМЫ КАНАЛОВ

Канал	Функция	Описание
CH1	Затемнение теплого белого	От темного к светлому
CH2	Затемнение холодного белого	От темного к светлому

Канал	Функция	Описание
CH1	Общее затемнение	От темного к светлому
CH2	Затемнение теплого белого	От темного к светлому
CH3	Затемнение холодного белого	От темного к светлому
CH4		От медленной к быстрой


Lutner
music company
www.LUTNER.ru

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Светодиодный PAR-прожектор	
Производитель	BI RAY Electronic Technology Co.,Ltd Адрес: Floor3 of Building 6, DeQing Industrial Zone, TongXin Community, Longgang District, Shenzhen of China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка (маркировка)	BI RAY	
Маркировка модели (model)	PL054WW	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____